



Technische Daten

Stromart: Wechselstrom 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 50 W
Röhrenbestückung: ECH 81, EF 89, ECC 83, ELL 80
ECC 85, EM 84
Dioden: 3 x AA 113
Netzgleichrichter: B 250 C 100
Sicherung: 0,7 A mittelträge
Abstimmkreise: 6 AM, 10 FM
Zwischenfrequenzen: AM 460 KHz, FM 10,7 MHz



Technical Data

Current supply: A.C. 50 c/s
Power consumption: 50 watts approx.
Valve set: ECH 81, EF 89, ECC 83, ELL 80
ECC 85, EM 84
Diodes: 3 x AA 113
Mains rectifier: B 250 C 100
Fuse: 0.7 amps slow-blow
Tuned circuits: 6 A.M., 10 F.M.
I. F.: AM 460 kc/s, F.M. 10.7 Mc/s

AM Zwischenfrequenzabgleich 460 KHz				460 Kc/s I.F. Alignment
Bereich Range	Zeigerstellung Dial position	Abgleichsenderanschluß Signal generator connected to	Abgleich Adjustment	Bemerkungen Notes
MW BC	ca. 600 KHz 600 Kc/s approx.	Gitter 1 EF 85 Grid 1	L 208 u. L 207 Max.	Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird, muß der andere Kreis durch ein Dämpfungsglied (5K + 5000pF in Serie) bedämpft werden. While aligning the primary coil of a band pass filter, the secondary should be damped by means of an RC pad (5K in series with 5000pF)
		Gitter 1 ECH 81 Grid 1	L 201 L 200 Max.	
		Antennenbuchse Aerial input	L 102 Min.	
FM	Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz		10,7 Mc/s I.F. Alignment	
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 KHz Bereich UK Freq. modulated signal generator Deviation ± 15 Kc/s FM range		Abgleichsenderanschluß Signal generator connected to	Abgleich Adjustment	Bemerkungen Notes
		Gitter 1 EF 85 Grid 1	L 205 u. L 204 Max.	
		Gitter 1 ECH 81 Grid 1	L 203 u. L 202 Max.	
			L 9 u. L 8 Max.	
AM - Abgleich				AM Alignment of R.F. stages
Bereich Range	Zeigerstellung Dial position	Oszillator Oscillator	Vorkreis R.F. stage	Bemerkungen Notes
KW SW	10,7 MHz Mc/s	L 106 Max.	L 101 Max.	Signal über Konstantenne (200 µ + 200 pF) auf Antennenbuchse geben. Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen. Use dummy antenna (200 µ + 200 pF). Set pointer on calibration marks of dial. Repeat alignment to obtain maximum values.
MW BC	525 KHz Kc/s	L 108 Max.		
MW BC	1600 KHz Kc/s	C 115 Max.		
MW BC	560 KHz Kc/s		L 103 Ferrit (on ferrit rod) Max.	
MW BC	1450 KHz Kc/s		C 103 Max.	
LW	200 KHz Kc/s		L 104 Ferrit (on ferrit rod) Max.	
UKW Abgleich				FM Alignment of R.F. stages
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 KHz Signal generator freq. modulated Deviation ± 15 Kc/s	Zeigerstellung Dial position	Oszillator Oscillator	Zwischenkreis Intermediate circuit	Bemerkungen Notes
	88 MHz Mc/s	L 6 Max.		
	104 MHz Mc/s	C 21 Max.		
	96 MHz Mc/s		L 5 Max.	




Ansicht von oben
top view





Ansicht von unten
bottom view



Fi 19




Fi 18



Antrieb
Dial Drive



2.9.68
Wassmann









Hub: 1Kontakt
switching travel: 1step

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	AUS
																		TA
																		LW
																		MW
																		KW
																		UK

Gezeichnete Schalterstellung:
LW
Position shown: LW

Spannung gemessen mit Instrument ca. 33 k Ω /V.
Eingeklammerte Werte: MW.
Voltage measured with instrument 33 k Ω /V approx.
Values in brackets: MW.

Änderungen vorbehalten!
Specifications subject to
change without notice!



2.4.64
Klausmann